



Universaladapter für TFE und Lautsprecheranlagen an analogen Telefonleitungen



Einbau auf DIN Hutschiene

Einsetzbar mit jeder TK-Anlage

Bis zu 4 Klingeltasten

Bis zu 5 Steuerkontakte

4 Versionen

Die DOORMASTER SMART Universaladapter Produktfamilie ermöglicht den Anschluss von vorhandenen Türsprechanlagen oder Lautsprecheranlagen an jeder TK-Anlage, sofern eine analoge Telefonleitung vorhanden ist. Dabei können schon vorhandene Türstationen angeschlossen werden, oder die TK-Anlage in eine Mehrfamilienhaus-Türsprechanlage integriert werden.

Sie können bis zu 4 Klingeltasten anschließen. Für jede kann eine unterschiedliche Rufnummer programmiert werden. Die Programmierung erfolgt mit einer MFV Nachwahl, damit kann das Gerät auch aus der Ferne verwaltet werden. Mit dem Betätigen der Klingeltaste an der Türstation wird die Telefonleitung belegt, und eine voreingestellte 1- bis 16-stellige Rufnummer gewählt. Mit dem Beantworten des Anrufes ist die Nebenstelle direkt mit der Türstation verbunden. Eine MFV Nachwahl aktiviert einen der bis zu 5 Steuerkontakte für die Türöffnung oder andere Funktionen.

Die Produktfamilie besteht aus 4 Versionen für den Anschluss von TFE nach FTZ 123 D12, traditionelle 4+n, oder 5+n und andernsparende 1+n Verkabelung. Weiterhin steht auch eine spezielle Variante für den Anschluss von Lautsprecheranlagen zur Verfügung.



Leistungsmerkmale und technische Daten

Leistungsmerkmale für alle Varianten

- Programmierung über MFV-Nachwahl mit Passwordeingabe
- Für jede Klingeltaste kann eine 1- bis 16-stellige Rufnummer (1-0, *, #, Flash, Pause) programmiert werden
- Abstellbare automatische Anrufbeantwortung
- Programmierbare Funktion der 5 Steuerkontakte (automatisch oder manuell)
- Programmierbare automatische Trennung nach Aktivierung der 5 Steuerkontakte
- Programmierbare Funktion der 4 Klingeltasten (mit oder ohne Neuwahl nach erneuter Tastenbetätigung)
- Programmierbare Mikrofonlautstärke
- Programmierbare Lautsprecherlautstärke
- Lautsprecherlautstärkeregelung mit MFV Nachwahl während dem Gespräch
- Programmierbares Passwort
- Programmierbare Kennziffer für Aktivierung der Steuerkontakte
- Programmierbare maximale Leitungsbelegungszeit von 30 bis 999 Sekunden
- Programmierbare Aktivierungs-, Verzögerungs- und Einschaltzeit je Steuerkontakt
- Programmierbare Tonerkennung (ein Freiton, drei Besetztöne, vorkonfigurierte Tontabellen)
- Programmierbare Trennung nach Stille von 1 bis 99 Sekunden
- Hochwertige sprachgesteuerte Freisprecheinrichtung
- Gesteuerte Trennung über MFV-Nachwahl
- Unterdrückung vom MFV-Eingabe von Außen
- Anschluss an analoger A/B Teilnehmerschaltung, zweiadrig
- Statusanzeige (3farbige LED)

Doormaster Smart FTZ

- Anschluss an TFE mit FTZ 123 D12 Schnittstelle
- Bis zu 3 Klingeltasten (potentialfrei)
- 1 TS Kontakt
- 1 TO Kontakt
- 3 zusätzliche Steuerkontakte

Doormaster Smart 1+N

- Anschluss an TFE mit adernsparende 1+n Verkabelung
- Bis zu 4 Klingeltasten (AC, DC oder Tonruf)
- Türöffnung über 1+n Anschluss
- 3 zusätzliche Steuerkontakte

Doormaster Smart 4+N

- Anschluss an TFE mit traditioneller 4+n Verkabelung
- Bis zu 4 Klingeltasten (AC oder Tonruf)
- 1 TO Kontakt
- 3 zusätzliche Steuerkontakte

Doormaster Smart PAL

- Anschluss an Lautsprecheranlagen
- 5 Steuerkontakte für Einschaltung und/oder Zonenauswahl

Technische Daten

- Stromversorgung: 12 Vac/dc, Max. 100 mA
- Max. Leistung der Steuerkontakte 1 und 2: 24 Vac/dc 0,5 A
- Max. Leistung der Steuerkontakte 3 bis 5: 24 Vac/dc 1 A
- Betriebstemperatur: - 5° bis + 45° C
- Maße: 52 x 89 x 57 mm (b x t x h). DIN Hutschienengehäuse 3 DIN A Einheiten
- Zulassungen: CE, RoHS, WEEE

