

Gigaset SX810 ISDN

Komfortables ISDN-Schnurlostelefon mit Bluetooth® 2.0

- Für bis zu 10 ISDN-Rufnummern
- Mit Bluetooth® 2.0
 - Headset-Anschluss
 - vCard-Transfer mit Handy
 - Kabellose Verbindung zum PC
- Mini-USB-Anschluss
- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte, mit Datensynchronisation über PC
- Komfort-Freisprechen in brillanter Qualität
- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H)
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)



ISDN-Funktionen

- ISDN-Mehrgeräteanschluss (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- 10 ISDN-Rufnummern verwaltbar (MSN)
- 2 gleichzeitige Gespräche
- Datum- / Uhrzeit-Synchronisation
- Anrufanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- Dreierkonferenz (3 PTY)
- Anklopfen / annehmen / abweisen (CW)
- Anrufumleitung (CF)
- Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- Verbinden im Amt (ECT)
- Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (AOC)
- Belegt bei belegt (kein Zweitanruf stört)
- Umschaltung der Tastatur auf Tonwahl (DTMF) oder Wahl von * und #

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustikoptimierter Gehäuse-Konstruktion
- Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- 4 Freisprech-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation
- Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth® 2.0 für Headset-Anschluss (Freisprech- und Headset-Profile)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Vorname, Name, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag und Foto / Sound für Picture (VIP-Ruf)
- Schneller Zugriff durch Namenseingabe
- vCard-Transfer mit Handy per Bluetooth® 2.0
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Extra Großschrift einstellbar für Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 0)

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT-Farb-Display 30 x 37 mm (B x H), 128 x 160 Pixel
- Brillante Farben (65.000)
- 5 verschiedene Farbschemata einstellbar
- Im Standby: Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr (digital oder analog) oder Farbbilder
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer oder der Gebühren (netzanbieterabhängig)

Gigaset

Wherever you go.

Anrufanzeige und -signalisierung

- MSN-spezifische Anzeige / Signalisierung
- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- Mit individueller Klingelmelodie
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. BMP / MP3)
- 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne einstellbar für externe Anrufe je MSN und interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten: für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

Tastatur

- Tastatur aus hochwertigem Material (metal dome-Technologie)
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (weiß)
- Tastenbeleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- Beleuchtete Gesprächs- und Nachrichten-Taste
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste
- Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten
- Menüansicht einstellbar: alle Funktionen (Experten-Modus) oder eingeschränkt (Standard-Modus)

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- MSN-spezifische Eingangsbox
- Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)

- Versendung von E-Mails über SMS
- Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel über Mini-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth® 2.0.

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Bilder (.BMP) für Picture CLIP und Screensaver speicherbar
- Melodien / Sounds (.MP3) für persönliche Klingelmelodien
- Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,5 MB (ca. 100 Bilder)
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Installationsassistent für die einfache ISDN-Konfiguration
- Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit
 - einstellbarer Melodie
 - Schlummer-Funktion
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche möglich (2 externe und 2 interne)
- Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Individuelle Rufnummernzuordnung

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Für bis zu 10 Rufnummern (MSN) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	ISDN-Mehrgeräteanschluss S0 (DSS1)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP, Bluetooth® 2.0
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 180 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 13 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 7 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 146 x 49 x 26 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 125 g

Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 61 x 116 x 101 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 125 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage (nur SX810)
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset SX810 ISDN ○ 1 Mobilteil Gigaset S810H ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Stahlgrau
Datenblatt-Version	11.05.2015